

ホームゲートウェイ接続設定変更

Internet ExplorerもしくはMicrosoft Edgeを起動します。
URLの欄に 192.168.1.1 と入力して、Enterを押します。



ユーザー名に「user」 パスワードにも「user」を入力して、「OK」をクリックします。
(初期パスワード設定入力画面が表示された場合は「user」を入力して、確認も「user」を入力してください。)



- ① 接続/切断の「切断」をクリックして、「接続」にします。
- ② 状態が「未接続」になったのを確認します。
- ③ 「メインセッション」もしくは、右側の「編集」をクリックします。

接続先設定 (IPv4 PPPoE)

トップページ > 基本設定 > 接続先設定 (IPv4 PPPoE)

ヘルプ?

複数の接続先と同時に接続するよう設定することができます。
通常の通信にはメインセッションを使用し、指定した特定の条件に一致した場合のみセッション2~5を使用します。
通話中に[設定]ボタンをクリックして設定変更を行った場合、通話が切断されることがあります。

【接続先の選択設定】

接続可	セッション名	接続先名	接続モード	UPnP優先	状態	接続/切断	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	③ メインセッション	collabo	常時接続	<input checked="" type="radio"/>	② 接続	① 切断	編集 削除
<input type="checkbox"/>	セッション2		要求時接続(自動切断する)	<input type="radio"/>	未接続(接続不可)	接続	編集 削除
<input type="checkbox"/>	セッション3		要求時接続(自動切断する)	<input type="radio"/>	未接続(接続不可)	接続	編集 削除
<input type="checkbox"/>	セッション4		要求時接続(自動切断する)	<input type="radio"/>	未接続(接続不可)	接続	編集 削除
<input type="checkbox"/>	セッション5		要求時接続(自動切断する)	<input type="radio"/>	未接続(接続不可)	接続	編集 削除

設定

- ① 分かり易い名称を入力します。
- ② 弊社から郵送いたしました「接続ユーザー名」を入力します。
- ③ 同じく「パスワード」を入力して、画面下側の「設定」をクリックします。

接続先設定 (IPv4 PPPoE)

トップページ > 基本設定 > 接続先設定 (IPv4 PPPoE) > 接続先設定(メインセッション)

ヘルプ?

通話中に[設定]ボタンをクリックして設定変更を行った場合、通話が切断されることがあります。

【接続先の設定】

接続先選択	メインセッション
接続先名	collabo ①
接続先ユーザー名	*****@*****.jp ②
接続パスワード	***** ③

「OK」をクリックします。



- ① 接続/切断の「接続」をクリックして、「切断」にします。
- ② 状態が「接続」になったのを確認します。

接続先設定 (IPv4 PPPoE)

トップページ > 基本設定 > 接続先設定 (IPv4 PPPoE)

ヘルプ?

複数の接続先と同時に接続するよう設定することができます。
通常の通信にはメインセッションを使用し、指定した特定の条件に一致した場合のみセッション2~5を使用します。
通話中に[設定]ボタンをクリックして設定変更を行った場合、通話が切断されることがあります。

【接続先の選択設定】

接続可	セッション名	接続先名	接続モード	UPnP優先	状態	接続/切断	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	メインセッション	collabo	常時接続	<input checked="" type="radio"/>	② 接続	① 切断	編集 削除
<input type="checkbox"/>	セッション2		要求時接続(自動切断する)	<input type="radio"/>	未接続(接続不可)	接続	編集 削除
<input type="checkbox"/>	セッション3		要求時接続(自動切断する)	<input type="radio"/>	未接続(接続不可)	接続	編集 削除
<input type="checkbox"/>	セッション4		要求時接続(自動切断する)	<input type="radio"/>	未接続(接続不可)	接続	編集 削除
<input type="checkbox"/>	セッション5		要求時接続(自動切断する)	<input type="radio"/>	未接続(接続不可)	接続	編集 削除

設定

Internet ExplorerもしくはMicrosoft Edgeの右上「×」をクリックして閉じます。